




**Accessori  
Accessories**



LC 8000 DDC			
Motore Engine		Generatore Generator	
			
Potenza Power ( HP / 3600 r.p.m. )	14	Carica batteria Charging battery voltage	12 V
Avviamento Start system	manuale elettrico recoil electric	Amperaggio Current	8,3 A
Cilindrata Displacement	420 cc	Frequenza Frequency	50 Hz.
Tipo carburante Fuel	benzina gasoline	Tensione Voltage	230 Volt
Capacità serbatoio Tank capacity	25 lt	Potenza uso continuo Continuous duty power	6 kW
Rumorosità Noise ≤7m dB(A)	76	Potenza max Max. power	6,5 kW
Servizio continuo orario Continuous duty running time	8 h	Dimensioni Dimensions	L = 680 P = 540 H = 540
Monocilindrico, raffreddamento aria, 4-tempi Single cylinder, forced air cooling, 4-stroke		Peso Weight	92 Kg

## Generatore a benzina

Gruppo elettrogeno monofase con motore a scoppio 4 tempi a benzina, flangiato ad un alternatore a 2 poli monofase. Avviamento con autoavvolgente ed elettrico a batteria.

Quadro di comando con 3 prese monofase e con caricabatteria 12 volt.

## Gasoline engine generator

Single phase generating set with 4-stroke gasoline engine coupled to single phase 2-pole alternator. Recoil or electric starter with battery.

Control panel with 3 single phase plugs and 12 volt battery-charger.